

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: akg@nt-rt.ru

адрес сайта: www.aktion.nt-rt.ru

Технические характеристики

ПГБ с двумя линиями редуцирования и разными
регуляторами

Обозначение	Входное давление Рвх, МПа	Выходное давление Рвх, кПа	Пропускная способность регулятора м3/ч	Тип установленного регулятора
ПГБ-2а-05	0,6	2-5	560	РДНК-50/400 и
		10-300	600	РДСК-50/400(Б; М)
ПГБ-2а-05	0,6	2-5	900	РДНК-50/1000 и
		10-300	600	РДСК-50/400(Б; М)
ПГБ-2а-05	1,2	2-5	900	РДНК-У
		10-300	1200	и РДСК-50/400(Б; М)
ГРПБ-2	1,2	1-60	5000	РДБК-1-50Н и
		30-600	5000	РДБК-1-50В
ПГБ-3-05	1,2	1-60	6000	РДГ-50Н и РДГ-50В
		30-600	6000	
ПГБ-3-05а	1,2	1-60	14000	
		30-600	14000	РДГ-80Н и РДГ-80В
ПГБ-50	1,2	1-60	5200	РДБК-1(П)-50 и
		60-600	5200	РДГБ-50
ПГБ-03М-04-2У1-1	0,6	2-5	250	РДНК-400 и
		10-16	370	РДСК-50М-1
ПГБ-03М-04-2У1-2	0,6	2-5	250	РДНК-400 и
		16-40	550	РДСК-50М-2
ПГБ-03М-04-2У1-3	0,6	2-5	250	РДНК-400 и
		40-100	550	РДСК-50М-3
ПГБ-03Б-04-2У1	0,6	2-5	250	РДНК-400М и
		270-300	700	РДСК-50Б
ПГБ-03БМ-04-2У1	0,6	2-5	250	РДНК-400 и
		270-300	700	РДСК-50БМ
ПГБ-03М-04М-2У1-1	0,6	2-5	550	РДНК-400М и
		10-16	370	РДСК-50М-1
ПГБ-03М-04М-2У1-2	0,6	2-5	550	РДНК-400М и
		16-40	550	РДСК-50М-2
ПГБ-03М-04М-2У1-3	0,6	2-5	550	РДНК-400М и
		40-100	550	РДСК-50М-3
ПГБ-03Б-04М-2У1	0,6	2-5	500	РДНК-400М и
		270-300	700	РДСК-50Б
ПГБ-03БМ-04М-2У1	0,6	2-5	550	РДНК-400М и
		270-300	700	РДСК-50БМ
ПГБ-03М-07-2У1-1	0,6	2-5	850	РДНК-1000 и
		10-16	370	РДСК-50М-1
ПГБ-03М-07-2У1-2	0,6	2-5	850	РДНК-1000 и
		16-40	550	РДСК-50М-2

ПГБ-03М-07-2У1-3	0,6	2-5	850	РДНК-1000
		40-100	550	и РДСК-50М-3
ПГБ-03Б-07-2У1	0,6	2-5	700	РДНК-1000
		270-300	800	и РДСК-50Б
ПГБ-03БМ-07-2У1	0,6	2-5	850	РДНК-1000
		270-300	700	и РДСК-50БМ
ПГБ-03М-01-2У1-1	1,2	2-5	900	РДНК-У
		10-16	700	и РДСК-50М-1
ПГБ-03М-01-2У1-2	1,2	2-5	900	РДНК-У
		16-40	900	и РДСК-50М-2
ПГБ-03М-01-2У1-3	1,2	2-5	900	РДНК-У
		40-100	900	и РДСК-50М-3
ПГБ-03БМ-01-2У1	1,2	2-5	900	РДНК-У
		270-300	1100	и РДСК-50БМ
ПГБ-13-2НВУ1	1,2	1,5-60	6200	РДГ-50Н
		60-600	6200	и РДГ-50В
ПГБ-15-2НВУ1	1,2	1,5-60	13000	РДГ-80Н
		60-600	13000	и РДГ-80В
ПГБ-16-2НВУ1	1,2	1,5-60	29000	РДГ-150Н
		60-600	29000	и РДГ-150В